

Hauptmenü	Zylinder bearbeiten 🔅 App-Einstellu	ungen fnen-Button (5 s. für Dauer-Auf)
Zylindermenü - Nutzer		ylinder übertragen 😫 uer Nutzer
Zylindermenü - Tür-Info	▲ Daten aus Zylinder auslesen	Daten zum Zylinder übertragen
Zylindermenü - Ereignisse	Daten aus Zylinder auslesen	Ereignisse per E-Mail verschicken
Menüleiste Zylindermenü	Nutzer     Tür Info     Ereignisse     Optionen	
Funktion	Aktion des Nutzers	Reaktion des Zylinders
Programmierkarte erstmalig berechtigen	<ol> <li>Programmierkarte (Punkt) 10 Sek. nah vor WILKA-Logo am Zylinder halten, nicht zwischendurch entfernen</li> </ol>	Ein Signalton, 10 Sekunden rot blinken, nach 10 Sekunden 3 Signaltöne und rote und blaue LED blinken 3 x
Administrator-Smartphone einlernen (das erste eingelernte Smartphone wird Administrator)	<ol> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>a kurz drücken</li> </ol>	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden blinkt blau für ca. 30 Sekunden (wenn keine weitere Eingabe erfolgt)
Weiteres Smartphone einlernen erste Möglichkeit	<ol> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>interventionalistic kurz vor Zylinder halten</li> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>Zylinder in der App (Admin) auswählen,          <ul> <li>klicken, interventionalistic kurz vor Zylinder halten</li> </ul> </li> <li>Zylinder in der App (Admin) auswählen,          <ul> <li>klicken, interventionalistic kurz vor Zylinder halten</li> </ul> </li> <li>Tylinder in der App (Admin) auswählen,          <ul> <li>klicken, interventionalistic kurz vor Zylinder halten</li> <li>mit OK bestätigen</li> </ul> </li> <li>Statisticken, es sollte ein Mobilgerät als             <ul> <li>"unbenannt" angezeigt werden, bei diesem</li> <li>"Name" anklicken, Namen eingeben und sichern</li> </ul> </li></ol>	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden 1 Signaltöne, rot/blau blinkt 1 x , blaue LED blinkt für 10 Sekunden 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden
Weiteres Smartphone einlernen zweite Möglichkeit	<ol> <li>1. <a>Image: Image: Imag</a></li></ol>	2 Signaltöne, 2 x rote LED 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden



Funktion	Aktion des Nutzers	Reaktion des Zylinders
Transponder einlernen erste Möglichkeit	<ol> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>Transponder vor den Zylinder halten</li> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>Zylinder in der App (Admin) auswählen, klicken, klicken, mit OK bestätigen</li> <li>Mitter in der App ein Transponder als unbenannt" angezeigt werden, bei diesem "Name" anklicken, Namen eingeben und sichern</li> </ol>	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden 1 Signalton, 1 x blaue LED 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden
Transponder einlernen zweite Möglichkeit	<ol> <li>Neuen Transponder kurz vor Zylinder halten</li> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>Zylinder in der App (Admin) auswählen, klicken, Ereignisse-Menü () auswählen, klicken, Ereignisse-Menü () auswählen, klicken, mit OK bestätigen</li> <li>Oberster Eintrag "Zutritt verweigert" zeigt den neuen Transponder, Eintrag anklicken und auf klicken</li> <li>"Name" anklicken, Namen eingeben und sichern</li> <li>"unberechtigt" anklicken und "berechtigt" oder "Dauer-Auf-Berechtigt" auswählen und sichern</li> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>In der App (Admin) anklicken, mit OK bestätigen</li> </ol>	2 Signaltöne, 2 x rote LED 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden



Funktion	Aktion des Nutzers	Reaktion des Zylinders
Transponder einlernen dritte Möglichkeit	<ol> <li>Zylinder in der App (Admin) auswählen, klicken, wählen, anklicken</li> <li>"Name" anklicken und Nutzernamen eingeben</li> <li>"Kennung" anklicken, UID des Transponders eingeben</li> <li>"unberechtigt" anklicken und "berechtigt" oder "Dauer-Auf-Berechtigt" auswählen und sichern</li> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>In der App (Admin) anklicken, mit OK bestätigen</li> </ol>	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden
Tür öffnen	1. a kurz drücken, 5 Sekunden um "Dauer-Auf"- Funktion ein oder auszuschalten	1 Signalton, blaue LED blinkt 1 x bei berechtigtem Nutzer, 2 Signaltöne, rote LED blinkt 2 x bei nicht berechtigtem Nutzer
Ereignisse auslesen	<ol> <li>Zylinder in der App (Admin) auswählen, klicken, Ereignisse-Menü () auswählen</li> <li>Programmierkarte kurz vor Zylinder halten</li> <li>Klicken, mit OK bestätigen</li> <li>Ein Klick auf das Ereignis öffnet das Fenster Ereignis-Details</li> </ol>	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden
Türparameter ändern	<ol> <li>Zylinder in der App (Admin) auswählen, drücken und Tür-Info anklicken</li> <li>Diese Werte werden angezeigt: Einstellungen Türname: Türname anklicken und neuen Namen eingeben, mit sichern bestätigen Batteriestatus: letzter ausgelesener Batteriezustand Schlosstyp: zurzeit nur Zylinder möglich Letzter Schreibvorgang: Uhrzeit &amp;Datum Ton beim Öffnen: Signalton bei berechtigtem Zutritt Freigabezeit: einstellbar von 3-250 s Bluetooth Parameter: Auswahl zwischen geringem Energieverbrauch und hoher Bluetooth Leistung Tür in Dauer-Auf-Modus: Nach Änderung von Daten müssen die Daten zum Zylinder übertragen werden!</li> </ol>	